

Eycasa 31000 Door Intercom



- Σετ θυροτηλεόρασης - ενδοεπικοινωνίας, αποτελούμενο απο 1 σταθμό οικίας με έγχρωμη οθόνη αφής 7" και χειριστήρια και 1 σταθμό θύρας, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά.

- Εγκατάσταση: επίτοιχη.
- Μικρόφωνο: ενσωματωμένο
- Φακός: 2.5 mm
- Ανάλυση: 640 x 480 pixels (VGA)
- Αισθητήρας εικόνας: 1/4" CMOS
- Ρυθμός εικόνας: 20 fps
- Οριζόντια γωνία εικόνας: 120 °
- Εμβέλεια IR: έως 1.5 μέτρο
- Πλήθος IR LED: 8
- Προσανατολισμός: Οριζόντιος ή Κάθετος
- Συμπίεση Video: MPEG-4
- Συχνότητα Video: 2.4 GHz
- Διαμόρφωση Video: FHSS+GFSK
- Ρυθμός δεδομένων Video: 2 Mbps
- Ισχύς μετάδοσης Video: 13.5 dBm
- Ευαισθησία σήματος Video: -82 dBm
- Συχνότητα Audio: 1.9 GHz
- Διαμόρφωση Audio: TMDA
- Ισχύς μετάδοσης Audio: < 20 dBm
- Ευαισθησία σήματος Audio: -82 dBm
- Ρυθμός δεδομένων Audio: 64 Kbps
- Ηχείο: 8 Ohm, 2W x 1
- Ψηφιακό κλειδί προσέγγισης: Μέχρι 10 τεμάχια μπορούν να προγραμματιστούν.
- Ειδοποίηση: Είδοποίηση κουδουνιού στην κύρια μονάδα.
- Τύπος μπαταρίας: 6 x 1.5 V AA (CASA30150)
- Λειτουργία: Μόνιμη τροφοδοσία ρεύματος ή μπαταρία
- Εμβέλεια ασύρματης επικοινωνίας: (άμεσα εξαρτώμενη απο τις συνθήκες στο σημείο) έως 30 μέτρα
- Έξοδοι ρελέ: 2 (N.O.)
- Βαθμός προστασίας IP: IP54
- AC: 12 - 24 V
- DC: 12 - 24 V
- Μέγιστη διάρκεια μπαταρίας: έως 6 μήνες (με χρήση CASA30150)
- Κατανάλωση ενέργειας: μέγιστο 800 mA
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 έως +50 °C
- Διαστάσεις: 315 X 32 X 135 χιλ. (Υ-Μ-Π)
- Εγγύηση: 2 χρόνια

Περιεχόμενα συσκευασίας:

1x Μονάδα θύρας Eycasa

1x Κεντρική μονάδα οικίας Eycasa